

I	L. When CHI ME				
	有效仍编集				
	一番最初に実行された自動配置を再度実行します。				
	編集途中で、初期状態に戻したい場合に使用します。				
	また表示内容が正しくない場合にも使用してください。				
	このボタンを押すと、移動などの編集した内容が失われます。				
	オプション				
	【其并相望交定 4				
	使用するフォントや切りしろなどの設定を行います。				
	- EDBI				
	印刷指定へ				
	印刷する前に、印刷に関する設定を行います。				
	自用局线专了				
	作図画面に戻ります。				
	※部材の配置を行った際は、最後にファイルへ保管してください。				
材料の編集	マウスの位置にある木材を追加したり、不要な材料を削除できます。				
	材料の上にマウスを移動すると、次のようなボタンが表示されます。				
	utâi				
	追加マウスのある位置の材料と同じものをすぐ下に追加します。				
	削除マウスのある位置の材料を削除できます。				
	部材か残っている場合は削除できません。				
冬部材の雨配置	移動したい部材の提所にマウスを移動すると、下図のように書い換が表示されます				
	$1 \times 4 (1880 \text{mm})$				
	89 550 (1) 550 (1) 5				
	63 SSU(1) SU(2) SU(2)				
	この部方を下の段に移動するには、この状態でマウスを圧クリックしたまま移動し、 移動したいところでマウスを離すと、移動できます。				
	1 ~ 4 (1880mm)				
	89 550 (1) 550 (1)				
	89 550 (1) 550 (1) ≼ 50				
	244.3				
	移動もとは自動的に、左詰めに配置されます。				
	移動先に部材がある場合は、自動先に配置した部材の後ろに再配置されます。				



GB(レイアウト ページ 用紙方序 ● 検 作品名 0 2×4 (1820nm) 89 500 (1)	) ② 彩			
≄品名 0 2×4 (1820mm) 89500 (1)		サイズ調整	用紙ブレビュー 全ページ 現ページ	印刷開始 部材レイアウトへ戻る
2×4 (1820mm) 89 5507 (1)	木取り図		作民日	2011-07-20
	400 (1)	515 (1)	24	
89 (500 (1)				
1×4 (1820mm)				
89 705 (2)	15 705 (	(2)	162 (8)	
89 500 (8)	500 (8)	500 (3)	I BALLING CONTRACTOR	
89 <b>88 (8</b> )		- 7 -	62 (8) <sup>30</sup>	
		H 34		
89 450 (6) 75	A28 (7) A28 15 15	00 88 (0)		
89	229, (11)	228 (11) 228 (11)	228 (11)	
89 134 134 134 50 5	50			
材料名 [2×4](38/	m×89mm) @0× 27	0 * 2		
[1×4]](197 (材料マスターの単値を元に着	mi×89mm) 登0× 6# 出しています。) 材料代合計	v 0 v 0		
	.0.5"			
リプレビュー画面の ンの説明	$\langle \langle 1/1 \rangle \rangle$			
	複数ページにまたがって印刷れ	がある場合に、表示する	ページの移動を行います	۲.
	用紙方向			
	◎ 横 ◎ 縦			
	用紙の縦横方向の指定を行いる ※特に指定がない場合は、横(	ます。 にします。		
	配色			
	■単色 ■ 白黒 ■ パター	->		
	色の指定を行います。			_
	単色でハターン指定なと、複数 	数チェックを入れること	で複合して指定できます	•
	サイズ調整			
		います。		
	もう少し縮小すれば、1ページ 田紙の節約にちたります	ジに収まる場合などに使用	用すると、	
	用紙プレビュー			
	用紙ブレビュー 全ページ 現ページ			
	用紙ブレビュー 全ページ 現ページ 印刷するページを画面で確認	できます。		
	用紙ブレビュー 全ページ 現ページ 印刷するページを画面で確認す 全ページ すべてのページがご	できます。 プレビューされます。		
	用紙ブレビュー 全ページ 現ページ 印刷するページを画面で確認す 全ページ すべてのページがご 印刷開始	できます。 プレビューされます。		

部材レイアウトへ戻る	
編集画面に戻ります。	



Copyright (c) 2008 Okada Hardware Mfg. Co., Ltd. All rights reserved.